

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/multiswitch-blue-line-916-p-9657.html>



MULTISWITCH BLUE LINE 9/16

Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Numer katalogowy	7388
Kod producenta	BL916B
Kod EAN	5907813650659
DiSEqC	2.0
Rodzaj zasilacza	Zewnętrzny
Tłumienie	2
Separacja pomiędzy wejściami/wyjściami	28 dB
Ilość wejść	9 szt.
Ilość wyjść	16 szt.

Opis produktu

MULTISWITCH 9/16 MS
BL916B BLUE LINE
9 WEJŚĆ / 16 WYJŚĆ

PRZEZNACZENIE

Multiswitch 9/16 MS BL916B Blue Line z 8 wejściami SAT dla konwerterów Quattro + 1 wejście z anteny TV naziemnej, rozdziela sygnał z satelity do 16 dowolnych tunerów. Do kompletu należy dokupić konwerter typu Quatro. Multiswitch szczególnie przydatny przy instalacji, gdzie są długie odcinki kabli Odbiór z dwóch satelit dla 16 odbiorców UWAGA! Multiswitch współpracuje tylko z konwerterami typu Quattro!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Zakres częstotliwości:** LNB-wejście 950-2150 MHz TV naz.-wejście 47-862 MHz
- **Liczba wejść:** 8 + 1 / 2 x - V High, V Low, H High, H Low / oraz telewizja naziemna. Wybór satelity za pomocą sygnału diseqc.
- **Liczba wyjść:** 16 - każde osobno konfigurowane dla sygnału diseqc.
- **Tłumienie:** 950-2150 MHz 2 +/- 2 dB 86-862 MHz 2 +/- 2 dB
- **Izolacja:** H / V > 28 dB SAT-SAT > -- dB Rec-Rec > 28 dB Terr.-Sat. > 30 dB Sat.-Terr. > 30 dB
- **Poziom sygnału na wyjściu (max.):** 950-2150 MHz 100 dB 47 -862 MHz 84 dB
- **Wymiary:** 555x130x70 mm

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SPECYFIKACJA ZASILANIA

- **Zasilanie:** 90 - 264 VAC